

SWITCH OFF FAP/DPF EDC16

Switch off dpf/fap edc16c34

Dovresti trovare la seguente stringa in 8 bit esadecimale!

00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B

In questa stringa 02 01 deve essere cambiata a 00 00 per DPF off.(puoi trovare anche solo uno dei 2 valori)

Per trovare questa stringa di ricerca per 01 00 0C 3B potrai ottenere 1 o 2 risultati

ESEMPIO:

The screenshot shows the WinOLS Demo interface for a Peugeot 206. A search dialog box is open, showing the search criteria: Hexadecimal search for '01 00 0C 3B'. The search range is set to 0 to 1FFFFFF. The search results are displayed in a table with columns for address, hex values, and ASCII values. The target string '01 00 0C 3B' is highlighted in yellow in the hex dump view.

Address	Hex	ASCII
1E7A10	0A AB 0C 9F 0D CB 12 7A 00 80 00 80 00 80 00 80	
1E7A20	00 80 00 05 00 00 27 10 4E 20 61 A8 75 30 00 80	
1E7A30	00 80 00 80 00 80 00 80 09 C4 00 03 09 C4 01 F4	
1E7A40	00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 1F 00 00 00 3F	
1E7A50	00 00 00 7F 00 00 00 0F 00 00 21 8E 00 7F 00 7F	
1E7A60	00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03	
1E7A70	0A BF 0E F7 0E C5 0E 93 0E 7F 00 08 09 1B 09 7F	
1E7A80	09 E3 0A 15 0A AB 0B 0F 0B 73 0B D7 0C 8B 0C 8B	
1E7A90	0C 8B 0C EF 0C EF 0C EF 0C EF 0C EF 00 00 01 F4	
1E7AA0	00 00 00 C8 00 00 00 64 00 00 0F A0 00 00 01 90	
1E7AB0	01 F4 3A 98 03 E8 05 DC 00 64 01 2C 00 00 00 00	
1E7AC0	00 00 2E E0 00 08 12 7B 16 63 18 57 1A 4B 1C 3F	
1E7AD0	1E 33 20 27 22 1B 2E E0 2E E0 2E E0 2E E0 2E E0	
1E7AE0	2E E0 2E E0 2E E0 00 00 00 01 F4 00 08 08 B6	
1E7AF0	09 7F 09 E3 0A AB 0B 0F 0B D7 0C 9F 12 7A 00 C8	
1E7B00	00 C8 00 00	
1E7B10	FF FF FF FF FF FF FF FF 00 64 00 00 00 03 E8	
1E7B20	00 00 0F A0 00 00 0B B8 00 00 00 C8 00 00 00 64	
1E7B30	00 00 03 E8 00 07 FF EC FF F1 FF F8 00 00 00 08	
1E7B40	00 0F 00 14 16 95 15 FF 15 37 13 A7 13 A7 13 A7	
1E7B50	13 43 0E 93 0E 93 2D DD 2D D3 2D D3 14 0B 13 A7	
1E7B60	23 AB 22 1B 0E 93 00 07 FF EC FF F1 FF F8 00 00	
1E7B70	00 08 00 0F 00 14 16 F9 16 63 15 9B 14 0B 13 E3	
1E7B80	13 C5 13 A7 12 7B 12 7B 00 64 00 64 00 64 00 64	
1E7B90	00 64 00 64 00 64 00 64 00 0A 00 0D 00 64 00 32	
1E7BA0	00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 09	
1E7BB0	00 00 09 C4 13 88 1D 4C 27 10 30 D4 3A 98 44 5C	
1E7BC0	1E 28 00 00 00 2E 00 5B 00 59 00 B6 00 F4 01 12	

È consigliato per questo genere di ricerche e procedure utilizzare winols che potete trovare nel sito ufficiale in demo che funziona benissimo, in ogni caso io vi ho allegato il setup demo.

Queste procedure non sono frutto del mio lavoro ma sono state prese dal forum e raggruppate e spiegate in modo più chiaro qui per facilitare il lavoro di tutti.

Grazie a

-FABIO ADMIN per l'edc16c34

-ZANI70 per l'edc16c39

-DAVIDE_MA per l'edc16u34